

Freecom FX-1 CD-RW



¡Descubre la nueva generación de regrabadoras Freecom!

Freecom FX-1 CD-RW 40X12X40

- Regrabadora de gran velocidad y de diseño atractivo
- Crea, guarda y comparte tu música, tus CD's de video, datos y Foto-CD's
- Ideal para ficheros MP3, CD's de video, copias de seguridad (backup) e imágenes
- Se instala en unos pocos segundos, sin apagar o encender tu ordenador
- ¡Se conecta y desconecta sin tener que reiniciar el PC o portátil!
- Compatible con Windows 98/2000/ME /XP
- Graba un CD en menos de 3 minutos
- Buffer Underrun Prevention (evita los errores de grabación de CD's) y Active Write Control (control activo de escritura /grabación de datos)
- Soporta el formato CD-Text y dispone de la función "Multiread".
- Soporte técnico telefónico, ilimitado y gratuito.
- Garantía de dos años con cambio in situ.

Freecom FX-1 Series

Maneja tu ordenador como siempre lo has querido, ¡en combinación con aún más poder multimedia! Esta regrabadora extremadamente rápida y con diseño actual se instala en unos pocos segundos, sin apagar o encender el ordenador (hot swappable) y cabe cómodamente en cualquier lugar. Empieza a grabar tus CD's, gracias al software y a los consumibles incluidos. Crea, guarda, y comparte tu música, tus CD's de vídeo y tus CD's de fotos. Ideal para guardar MP3, CD's de vídeo, copias de seguridad e imágenes. Este dispositivo externo USB 2.0 de alta velocidad se conecta a tu PC a través de los puertos USB 1.1 y USB 2.0 y puede instalarse en unos pocos segundos sin tener que reiniciar tu ordenador. Dos años de garantía. Soporte técnico telefónico gratuito. ¡El futuro es simple!

**cambio in situ en UK, D, F, NL, L, CH, O, B (Pronto en otros países).



WWW.FREECOM.COM

FREECOM
THE FUTURE IS SIMPLE!

Freecom FX-1 CD-RW

Características del producto:	40 x CD-R (graba), 12 x CD-RW (regraba), 40 x CD-ROM (lee)
Tipo de bandeja:	Bandeja automática: carga y salida horizontal y automatizadas
Modos de lectura:	Todos los modos de CD-ROM, CD-DA, Foto-CD, CD-I, Video-CD, CD-Text, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Mini-CD de 8cm.
Modos de grabación:	Track At Once (TAO), Disk At Once (DAO), Session At Once (SAO), Multisesión incrementable, Extracción de audio, Packet writing, UDF, CD-Text.
Formatos de grabación:	CD-DA, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-Extra, CD-I, Mixed-Mode-CD, Video-CD, Foto-CD, CD-TEXT, CD Bootable
Puerto:	USB 2.0 (480 Mbit/seg., soporta hasta 72x de (re)grabación y lectura), USB 1.0 (12 Mbit/seg., soporta 4x de (re)grabación y 6x de lectura).
Prestaciones:	Tamaño del Buffer: 2MB – tiempo de acceso máx. 120mseg.
MTBF	50.000 horas (Rendimiento 20%)
Normas de seguridad:	Norma de aplicación: UL1950 CSA950 EN60950 HHS Class1 EN60825-1 Class1 Radio Interferencia: EN55022 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN50082-1
Características físicas:	5.1-7.5cm (alto) x 17.1cm (ancho) x 25.8 cm (largo) – Peso: 1.6 Kg
Características ambientales:	Temperatura: En funcionamiento: desde +5° hasta +50° C Sin utilizar: máx. gradiente 20° C /hora Humedad: En funcionamiento: 5-80% (sin condensación) Sin utilizar: máx gradiente 10% / hora

El producto incluye:	<ul style="list-style-type: none"> • Regrabadora externa FX-1 USB 2.0 con active write control (evita los errores de grabación en CD's) • Cable USB 2.0 • Software de instalación • Software de grabación de CD's • Consumible CD-R 700MB/80min. • Fuente de alimentación • Manual en varios idiomas (UK, D, NL, F, I, E, T) • Guía de instalación rápida • Soporte técnico telefónico gratuito • Garantía de dos años con cambio in situ**
-----------------------------	---

Alimentación requerida: Voltaje de la fuente de alimentación: +12V ±8%, 1,5A, función automática de apagado y encendido.

Buffer under run prevention: Incluido: Previene la creación de CD's defectuosos y permite a los usuarios la función de "multitarea"

Active Write Control (AWC): Incluido: El Active Write Control (control activo de escritura /grabación de datos) de Freecom garantiza el que tu FX-1 grave de forma automática los CD's sin ningún error de grabación y a la mayor velocidad posible. Ya que no todos los consumibles se pueden grabar a altas velocidades, la FX-1 controla automáticamente la grabación para después grabar tus CD's a la velocidad óptima. A veces, sucede que esta velocidad es inferior de lo que se espera, en este caso es el AWC el que previene la grabación de CD's defectuosos.

Requisitos del sistema: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM, 32MB RAM, 100 MB de espacio libre en el disco duro. Windows 89/2000/ME /XP, puerto USB disponible (USB 2.0 o USB 1.1), dispositivo CD-ROM o conexión a Internet (para instalación de drivers o manual). Para óptimos resultados con la FX-1, tanto el sistema operativo del ordenador como el software deben soportar el USB 2.0 de alta velocidad. La FX-1 no incluye tarjeta PCI USB 2.0 necesaria para alcanzar altas velocidades. Esta puede ser adquirida por separado (Ref. del fabricante: #17088) si no viene incluida con el hardware de su ordenador.

**cambio in situ en UK, D, F, NL, L, CH, O, B (Pronto en otros países).

Freecom FX-1 40x12x40	Freecom Consumible CD-R	Freecom Consumible CD-RW	Freecom Tarjeta PCI USB-2
Referencia para EU/UK	18860/18862	18865/18867	17113
Código EAN para EU	4021801188601	4021801188656	18795
Código EAN para UK	402180118862	4021801188670	4021801171139
Velocidad de grabación***	40x	40x	24x 700MB/80 min.
Velocidad de regrabación***	12x	12x	4x10x 650MB/74 min.
Velocidad de lectura***	40x	40x	caja de 10 uds en caja slim
Puerto	USB 2.0	USB 2.0	caja de 5 uds
Incluye		Tarjeta PCI USB 2.0	

*** velocidad del USB 2.0

